

ขั้นตอนการขอใช้ระบบเพื่อทดสอบการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 ทางอีเมล

[A] เตรียมข้อมูลเพื่อลงทะเบียนใช้ระบบเพื่อทดสอบการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 ทางอีเมล ดังนี้

- 1) อีเมลแอดเดรสที่ต้องการใช้ส่งไฟล์ใบกำกับฯ มาทดสอบ:
- 2) Tax ID: ตัวเลข 18 หลัก เป็น TAX ID 13 หลัก ตามด้วยสาขา 5 หลัก (หากไม่มี หรือเป็นสำนักงานใหญ่ใส่ 00000)
- 3) ชื่อบริษัท:

สพธอ. ขอจัดสรรช่วงวันทดสอบ ให้เป็นเวลา 2 เดือน นับจากวันที่สพธอ.ได้รับข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบครบถ้วน โดยขอให้ทำการทดสอบ ระหว่างเวลา 08:00 – 16:00 น. ของแต่ละวัน

[B] หาก "อีเมลแอดเดรสที่ต้องการใช้ส่งไฟล์มาทดสอบ" อยู่ภายใต้ gmail.com, hotmail.com, outlook.com หรือ yahoo.com แล้ว ให้ข้ามไปข้อ [C] หากไม่ใช่ ขอให้ตรวจสอบการตั้งค่า domain email ตามขั้นตอนดังนี้

- 1) ส่งอีเมล จากอีเมลแอดเดรสที่ต้องการส่งไฟล์มาทดสอบ ไปที่ To domain-check@tools-uat.teda.th
- 2) ตรวจสอบอีเมล ที่ได้รับกลับจาก domain-check@tools-uat.teda.th ต้องมีข้อความว่า "สรุปผลการตรวจสอบ: Domain <ชื่อ domain> มีความน่าเชื่อถือ"
- 3) หากผลการตรวจสอบน่าเชื่อถือ ขอให้ forward อีเมลที่ได้รับในข้อ [B]2 พร้อมรายละเอียดตามข้อ [A] มาที่ eservice@etda.or.th ในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่า Domain ไม่น่าเชื่อถือ ขอให้ติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลที่ท่านใช้และแก้ไขตามหัวข้อที่แจ้งกลับไป ทั้งนี้ระบบ e-Tax Invoice by Email จะไม่รับไฟล์จาก domain email ที่ไม่น่าเชื่อถือ

หมายเหตุ:

- อีเมลที่ส่ง ไม่จำเป็นต้องมีข้อความ หรือชื่อเรื่อง
- ส่งเพียง 1 อีเมลต่อโดเมน เพื่อตรวจสอบ
- ระบบจะไม่ประทับรับรองเวลาให้กับใบกำกับฯ ที่ส่งมาด้วยอีเมลแอดเดรสที่ไม่น่าเชื่อถือ

[C] ส่งรายละเอียดตามข้อ [A] มาที่ eservice@etda.or.th

[D] เมื่อสพธอ. ลงทะเบียนข้อมูลของท่านเข้าระบบทดสอบฯ แล้ว

- 1) ระบบจะส่งอีเมล เพื่อแจ้งการเริ่มใช้งานระบบกลับไปภายใน 2 วันทำการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
From: webui-noreply@uat.etax.teda.th
Subject: [e-Tax Invoice by Email] แจ้งพร้อมใช้งานระบบ
ซึ่งจะมีเนื้อหาอธิบายรูปแบบการส่งอีเมล และหัวเรื่องอีเมลที่ถูกต้อง
- 2) จากนั้น ผู้ใช้งานสามารถส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3* เพื่อทดสอบได้ โดย To ผู้ซื้อ และ CC csemail@uat.etax.teda.th ซึ่งเป็นอีเมลของระบบทดสอบ

หมายเหตุ:

- * PDF/A-3 ต้องเป็นไปตาม "(ร่าง) เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://teda.th/files/etaxdocuments/draft_eTax_Invoice_PDFA3_Guideline_v0.1.1.zip
- ในการสร้างไฟล์ PDF/A-3 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างใบกำกับภาษีรูปแบบ XML ได้ที่ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/validateschema#top โดย
 - 1) เลือก "ประเภทของเอกสาร"
 - 2) เลือกไฟล์ XML ที่ต้องการตรวจสอบ (Browse)
 - 3) เลือก "I'm not a robot"
 - 4) กด "ตรวจสอบข้อมูล"
- ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากระบบทดสอบ ได้ที่ระบบพิสูจน์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ทดสอบ) ที่ <https://validation-uat-etax.teda.th/> โดยจะไม่สามารถพิสูจน์ใบกำกับที่ <https://validation.etax.teda.th> ซึ่งใช้สำหรับระบบจริงได้ เนื่องจาก Certificate ที่ใช้ เป็นคนละตัวกัน
- สามารถแนบไฟล์ PDF/A-3 ขนาดไม่เกิน 3MB ที่ต้องการทดสอบได้ 1 ไฟล์ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น
- [วันเดือนปีที่ออกเอกสาร] จะต้องไม่เกิดก่อน 1 มี.ค. 2560 ซึ่งเป็นวันทำการวันแรกของระบบ นั่นคือ ในช่อง subject, bracket แรก ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ [01032560]

สำนักพัฒนาดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)